

SERVICIO DE ENVÍO MASIVO DE MENSAJES SMS CERTIFICADOS

HTTPS/API

Versión: 5.0
Última Actualización: 14/04/2015
Uso: Público

INDICE

Contenido

INDICE	2
API HTTP/s Envío mensajes SMS Certificados	3
1.--- INTRODUCCIÓN	3
2.--- COMPATIBILIDAD Y VERSIONES	3
3.--- SERVIDORES PARA PETICIONES	4
4.--- DATOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA.....	4
3.--- FUNCIONES	8
3.1.- ENVÍO DE MENSAJES SMS CERTIFICADOS	8
3.2.- CONSULTA DE CRÉDITOS RESTANTES.....	12
3.3.- OBTENCIÓN DE REPORT INDIVIDUAL Y PDF CERTIFICADO	13
3.4.- OBTENCIÓN DE REPORT MULTIPLE Y PDFs CERTIFICADOS DE UN MENSAJE	15
3.5.- OBTENCIÓN DE REPORT MULTIPLE Y PDFs CERTIFICADOS ENVIADOS ENTRE DOS FECHAS	17
3.5.- CONSULTA SIMPLE DEL ESTADO DE UN MENSAJE (sin descargar Certificado)	19
3.6.- RECEPCIÓN DEL REPORT EN SU WEB EN TIEMPO REAL (RECOMENDADO)	22
3.7.- DISTRIBUIR CRÉDITOS	22

API HTTP/s Envío mensajes SMS Certificados

1.--- INTRODUCCIÓN

API de integración de envío de mensajes SMS Certificado desde aplicaciones mediante peticiones http o https.

Mediante este sistema se consigue la comunicación desde servidores y/o aplicaciones externas a los servidores de MENSATEK utilizando el protocolo HTTP ó HTTPs para el envío de mensajes masivos SMS Certificados. El proceso básico de comunicación es el siguiente: MENSATEK recibe la petición GET o POST del servidor externo según los parámetros especificados a continuación y procesa la petición.

2.--- COMPATIBILIDAD Y VERSIONES

La versión 5 es compatible con versiones anteriores de la API a partir de la versión 3.3

Versión 1.0 – 1.5: Última actualización 2004. Se recomienda la actualización a versión 3.3 o superior. Versiones no soportadas actualmente. Contactar con soporte para ayuda a la migración.

Versión 2.0 – 2.3: última actualización: 2009. Se recomienda actualización a versiones 3.3 o superior. Versiones no soportadas actualmente. Contactar con soporte para ayuda a la migración.

Versión 3.0 – 3.7: última actualización: 2012. Versiones soportadas y compatibles con versiones superiores. Recomendado cambio a última versión. Migración directa (v5

compatible con estas versiones). Contactar con soporte para información sobre el cambio de versión.

Versión 4.0 a 4.4: Última actualización 2014. Versiones soportadas y compatibles 100% con versiones superiores. Recomendamos realizar un upgrade a versión 5 ya que dispone de más funciones y posibilidades. Las nuevas características se irán añadiendo a versión 5.

Versión 5.0: Lanzamiento y última actualización: 2015. Versión compatible con versiones anteriores de la API a partir de la 3.3 (incluida).

3.--- SERVIDORES PARA PETICIONES

Las peticiones se pueden realizar por HTTP o HTTPs (conexión segura) y los parámetros pueden ser enviados en peticiones GET o POST.

Datos peticiones HTTP:

Servidor: **http://api.smscertificado.es/v5/** (para puerto 80 –puerto HTTP por defecto-)

Servidor **http://api.smscertificado.es:3377/v5/** (para puerto 3377)

Puerto: 80 ó 3377 (utilice 3377 si piensa que puede conectarse a través de proxies).

Datos peticiones HTTPs (seguras):

Servidor: **https://api.smscertificado.es/ v5/** (para puerto 443 -SSL por defecto-)

Servidor **https://api.smscertificado.es:3378/v5/** (para puerto 3378)

Puerto: 443 ó 3378 (utilice 3378 si piensa que puede conectarse a través de proxies).

4.--- DATOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

Conexiones en vacío:

Es importante tener en cuenta que una conexión errónea de forma repetida será tratada por el sistema como spam y podrá llegar a bloquear temporalmente la conexión.

Es conveniente evitar realizar repetidas conexiones con datos erróneos o conexiones rápidas 'en vacío' (sin realizar envíos) con los mismos datos para obtener el número de créditos o el mismo report.

Para obtener reports de forma óptima en tiempo real se recomienda pedir al Departamento de Soporte que se active la recepción de reports en su web o, si no tiene más opción, realizar peticiones de report cada x minutos.

Codificación:

Es conveniente codificar las peticiones url, por ejemplo:

- En php:
`"?Correo=".urlencode(Correo)."&Passwd=".urlencode(Passwd).`
- En java:
`"?Correo="+URLEncoder.encode(Correo)+"&Passwd="+URLEncoder.encode(Passwd)`
- Etc...

Método GET o POST:

GET:

`http://api.smscertificado.es/`

`funcion.php?Correo=tucorreoregistrado@tudominio.com&Passwd=TuPContraseña&Variables=.....`

POST:

`/funcion.php`

`HTTP/1.1`

`Host: api.smscertificado.es`

`Correo=tucorreoregistrado@tudominio.com&Passwd=TuPContraseña&Variables=.....`

Es conveniente utilizar método POST en cualquiera de estas opciones:

1. Si estima que la longitud de mensaje más variables incluidas en la petición supera los 2048 caracteres. Las peticiones GET, por estándar, tienen limitación de 2048 caracteres como máximo.
2. Si las peticiones son seguras ya que con el método GET las variables incluidas en la petición no quedan encriptadas.
3. En general, recomendamos utilizar el método POST.

Respuesta de las peticiones:

La mayoría de las funciones disponen de un parámetro denominado 'Resp'. Este parámetro define el formato de la respuesta que se devolverá. Puede ser TXT, JSON, XML o no definido.


Se recomienda siempre definir este parámetro ya que todas las funciones, por compatibilidad con versiones anteriores de la API, responden por defecto (si no se define este parámetro) tal y como lo hacían en versiones antiguas. En estos resultados de versiones de API anteriores se obvian algunas de las variables que se incluyen en esta versión de la API y que consideramos importantes para facilitar la integración e información de la cuenta.

En los ejemplos incluidos siempre se tiene en cuenta que ha definido el parámetro. Si está trabajando directamente con la API versión ≥ 5 , asumiremos que ha definido el parámetro en todas las peticiones.

Funcionamiento recomendado:

El funcionamiento recomendado, por ser el más sencillo y, a la vez, el más profesional es el siguiente:

- PROCESO 1: Envío de SMS Certificados: Descrito en el apartado 3.1 (función enviar) de este documento y en el siguiente gráfico en el recuadro sombreado en azul.
- PROCESO 2: Recepción automática de reports en su web (proceso descrito en el apartado 3.6 de este documento y en el siguiente gráfico dentro del recuadro sombreado en verde.



3.--- FUNCIONES

3.1.- ENVÍO DE MENSAJES SMS CERTIFICADOS

Objetivo:

Envío de mensajes SMS Certificados con los parámetros especificados en la petición.

Petición a:

<https://api.smscertificado.es/v5/enviarcert.php>

Parámetros GET o POST:

- **Correo:** String con el correo del usuario que envía (en MENSATEK).
- **Passwd:** String con la contraseña del usuario que envía (en MENSATEK).
- **Destinatarios:** Móvil/Móviles al/a los que se envía el mensaje, de la forma PrefijoTelefono (Ej:346000000 ó para varios destinatarios 346000000;3519760000;443450000) separados por punto y coma ','
- **Mensaje:** Mensaje que se envía (muy recomendado utilizar funciones urlencode).
- **Remitente:** (Por defecto "") Es el teléfono, nombre de la empresa o persona que envía. Si se deja en blanco se enviará como remitente el teléfono móvil o remitente por defecto registrado por el usuario que envía en Mensatek. ATENCIÓN: Si es alfanumérico el Máximo es de 11 caracteres.
- **Fecha:** Fecha en la que queda programado el envío, el mensaje se enviará en esa fecha. Por defecto "" que significa enviar inmediatamente. Formato: Año-Mes-dia hora:minuto. La referencia horaria es GMT+1 (Zona horaria de España). Si se envía en formato GET es fundamental utilizar urlencode o cambiar el espacio por su equivalente %20 (ejemplo: 2010-05-05%2010:00 enviaría el 5 de Mayo de 2010 a las 10AM -CET-).
- **VPD:** Periodo de validez en días (0 a 20), se intentará la entrega durante VPD días VPH horas y VPM minutos tras lo cual, el mensaje expirará y ya no se intentará la

entrega.

- **VPH:** Periodo de validez en horas (0 a 23), se intentará la entrega durante VPD días VPH horas y VPM minutos tras lo cual, el mensaje expirará y ya no se intentará la entrega.
- **VPM:** Periodo de validez en minutos (0 a 59), se intentará la entrega durante VPD días VPH horas y VPM minutos tras lo cual, el mensaje expirará y ya no se intentará la entrega.
- **Contacto:** Nombre de la Empresa o Persona que envía la notificación certificada. El objeto es que el receptor pueda consultar quién le envía la notificación y pueda contactar.
- **TelContacto:** Teléfono de contacto de la Empresa o Persona que envía la notificación certificada. El objeto es que el receptor pueda consultar quién le envía la notificación y pueda contactar.
- **Report:** 0=No, 1=Sí (recibir report por correo electrónico o por peticiones web si se ha solicitado)
- **EmailReport:** Correo electrónico que recibirá el report. Si no se utiliza y se ha seleccionado Report=1, se enviará al correo registrado como usuario en MENSATEK.(ATENCIÓN: Debe ser un correo válido).
- **Referencia:** Parámetro que se utiliza como referencia para el usuario. Si se selecciona recibir el report en una URL, recibirá este parámetro en el resultado del envío.
- **Resp:** (String) Tipo de respuesta a mostrar.

Posibles valores:

- TXT: salida texto. Ejemplo:

```
Res:1;  
Msgid:123456789;  
Cred:12345.67;  
Mensajes:1;  
Destinatarios:1;  
NoEnviados:0;  
CreditosUsados:9;
```

- JSON: Respuesta en formato json. Ejemplo:

```
{  
  "Res":1,  
  "Msgid":27184020,  
  "Cred":19808.45,  
  "Mensajes":1,  
  "Destinatarios":1,  
  "NoEnviados":0,  
  "CreditosUsados":9  
}
```

- o XML: Respuesta en formato XML. Ejemplo:

```
<?xml version="1.0"?>  
<result>  
  <Res>1</Res>  
  <Msgid>123456789</Msgid>  
  <Cred>12345.67</Cred>  
  <Mensajes>1</Mensajes>  
  <Destinatarios>1</Destinatarios>  
  <NoEnviados>0</NoEnviados>  
  <CreditosUsados>9</CreditosUsados>  
</result>
```

Respuesta:

DEVUELVE: string de la respuesta de la página:

- **Res:**Número

Significado del Número:

>0 correspondiente al número de mensajes enviados.

-1 Error de autenticación

-2 No hay créditos suficientes.

-3 Error en los datos de la llamada.

-5 No ha rellenado los datos de contacto (Contacto y TelContacto)

- **Msgid:**identificador (precedido de un retorno de carro)

Significado del identificador:

Se refiere a un identificador (numérico o string) para identificaciones posteriores del mensaje. Sirve, por ejemplo, como identificación para obtener el report del mensaje enviado (si el teléfono ha sido dado de baja, tiempos de entrega, etc...)

- **Cred:**Número (Float) de créditos restantes del usuario en MENSATEK.
- **Mensajes:** Número de mensajes SMS Certificados enviados. Sólo se obtiene si se especifica el parámetro 'Resp' (tipo de respuesta) y el resultado es positivo (se envían mensajes)
- **Destinatarios:** Número de destinatarios. Sólo se obtiene si se especifica el parámetro 'Resp' (tipo de respuesta) y el resultado es positivo (se envían mensajes)
- **NoEnviados:** Número de mensajes no enviados. Normalmente por estar el destinatario repetido o porque el móvil no es correcto. Sólo se obtiene si se especifica el parámetro 'Resp' (tipo de respuesta) y el resultado es positivo (se envían mensajes)
- **CreditosUsados:** Número de créditos utilizados en el envío. Sólo se obtiene si se especifica el parámetro 'Resp' (tipo de respuesta) y el resultado es positivo (se envían mensajes)
- **CreditosNecesarios:** Número de créditos necesarios para enviar el mensaje. Sólo si no puede enviarse el mensaje por falta de créditos.

3.2.- CONSULTA DE CRÉDITOS RESTANTES

Objetivo:

Obtención del número de créditos restantes en la cuenta del usuario.

Petición a:

<https://api.smscertificado.es/v5/creditos.php>

Parámetros GET o POST:

- **Correo:** String con el correo del usuario que envía (en MENSATEK).
- **Passwd:** String con la contraseña del usuario que envía (en MENSATEK).
- **Resp:** (String) Tipo de respuesta a mostrar.

Posibles valores:

- TXT: salida texto. Ejemplo:

```
Cred:12345.67;
```

- JSON: Respuesta en formato json. Ejemplo:

```
{"Cred": "12345.67" }
```

- XML: Respuesta en formato XML. Ejemplo:

```
<?xml version="1.0"?>  
<result>  
  <Cred>12345.67</Cred>  
</result>
```

DEVUELVE: string de la respuesta de la página:

- **Cred:**Número

Significado del Número:

>=0 correspondiente al número de créditos en la cuenta del usuario.

-1 Error de autenticación

3.3.- *OBTENCIÓN DE REPORT INDIVIDUAL Y PDF CERTIFICADO*

Objetivo:

Obtención del fichero PDF con el certificado del mensaje enviado a un móvil mediante la API.

Petición a:

<https://api.smscertificado.es/v5/getcertificado.php>

Parámetros GET o POST:

- **Correo:** (String) con el correo del usuario que envía (en MENSATEK).
- **Passwd:** (String) con la contraseña del usuario que envía (en MENSATEK).
- **idMensaje:** (String) con el identificador(Msgid) devuelto por la función de envío.
- **Telefono:** (String) con el móvil destinatario del que se desea obtener el PDF certificado.
- **Resp:** (String) Tipo de respuesta a mostrar en caso de que exista algún error.

Posibles valores:

- TXT: salida texto. Ejemplo:

```
Res: -1;
```

- JSON: Respuesta en formato json. Ejemplo:

```
{"Res": "-1"}
```

- XML: Respuesta en formato XML. Ejemplo:

```
<?xml version="1.0"?>
<result>
  <Res>-1</Res>
</result>
```

Respuesta:

Sin errores: Descarga de fichero ZIP:

Contenido:

Certificado en formato PDF

Fichero CSV con el resultado del mensaje

Errores:

- -1: Error de Usuario/contraseña
- -2: Error en los parámetros enviados
- -3: No tiene permiso para descargar el certificado
- -4: Otra petición en curso, espere a que finalice.

3.4.- *OBTENCIÓN DE REPORT MULTIPLE Y PDFs CERTIFICADOS DE UN MENSAJE*

Objetivo:

Obtención de los ficheros PDF con el certificado de mensajes enviados mediante la API. Cada mensaje puede tener múltiples destinatarios. Con esta función se descargan todos los Certificados de todos los destinatarios incluidos en el mensaje.

Petición a:

<https://api.smscertificado.es/v5/getcertificado.php>

Parámetros GET o POST:

- **Correo:** (String) con el correo del usuario que envía (en MENSATEK).
- **Passwd:** (String) con la contraseña del usuario que envía (en MENSATEK).
- **idMensaje:** (String) con el identificador(Msgid) devuelto por la función de envío.
- **Resp:** (String) Tipo de respuesta a mostrar en caso de que exista algún error.

Posibles valores:

- TXT: salida texto. Ejemplo:

```
Res: -1;
```

- JSON: Respuesta en formato json. Ejemplo:

```
{"Res": "-1"}
```

- XML: Respuesta en formato XML. Ejemplo:

```
<?xml version="1.0"?>  
<result>  
  <Res>-1</Res>  
</result>
```

Respuesta:

Sin errores: Descarga de fichero ZIP:

Contenido:

- Certificados en formato PDF (uno por destinatario)
- Fichero CSV con el listado de resultados de cada mensaje certificado enviado/cada destinatario. Se incluye el listado tanto de mensajes certificados como el resultado individual de los mensajes no entregados con el motivo indicado por la operadora.

Errores:

- -1: Error de Usuario/contraseña
- -2: Error en los parámetros enviados
- -3: No tiene permiso para descargar el certificado
- -4: Otra petición en curso, espere a que finalice.

3.5.- *OBTENCIÓN DE REPORT MULTIPLE Y PDFs CERTIFICADOS ENVIADOS ENTRE DOS FECHAS*

Objetivo:

Obtención de los ficheros PDF con el certificado de mensajes enviados mediante la API entre dos fechas dadas. El rango solicitado no debe exceder 1 mes.

Petición a:

<https://api.smscertificado.es/v5/getcertificado.php>

Parámetros GET o POST:

- **Correo:** (String) con el correo del usuario que envía (en MENSATEK).
- **Passwd:** (String) con la contraseña del usuario que envía (en MENSATEK).
- **FechaInicio:** (String) formato AAA-MM-DD (año cuatro dígitos – mes dos dígitos – día dos dígitos. Por ejemplo: 2014-07-15 para indicar desde 15 de Julio de 2014.
- **FechaFin:** (String) formato AAA-MM-DD (año cuatro dígitos – mes dos dígitos – día dos dígitos. Por ejemplo: 2014-07-27 para indicar hasta 27 de Julio de 2014.
- **Resp:** (String) Tipo de respuesta a mostrar en caso de que exista algún error.

Posibles valores:

- TXT: salida texto. Ejemplo:

```
Res: -1;
```

- JSON: Respuesta en formato json. Ejemplo:

```
{"Res": "-1" }
```

- XML: Respuesta en formato XML. Ejemplo:

```
<?xml version="1.0"?>
<result>
  <Res>-1</Res>
</result>
```

Respuesta:

Sin errores: Descarga de fichero ZIP:

Contenido:

- Certificados en formato PDF (uno por destinatario)
- Fichero CSV con el listado de resultados de cada mensaje certificado enviado/cada destinatario. Se incluye el listado tanto de mensajes certificados como el resultado individual de los mensajes no entregados con el motivo indicado por la operadora. (Datos: Fecha, Teléfono, Resultado y nombre fichero si está certificado)

Errores:

- -1: Error de Usuario/contraseña
- -2: Error en los parámetros enviados
- -3: No tiene permiso para descargar el certificado
- -4: Otra petición en curso, espere a que finalice.
- -5: Rango de fechas excede un mes.
- -6: No hay datos con los parámetros indicados.

3.5.- CONSULTA SIMPLE DEL ESTADO DE UN MENSAJE (sin descargar Certificado)

Objetivo:

Obtención del report de entrega de un mensaje identificado por el Msgid (identificador de mensaje) obtenido en la función de envío. Se recomienda utilizar la recepción de reports en su web ya que recibirá los cambios de estado en tiempo real.

Petición a:

<https://api.smscertificado.es/v5/reportcert.php>

Parámetros GET o POST:

- **Correo:** (String) con el correo del usuario que envía (en MENSATEK).
- **Passwd:** (String) con la contraseña del usuario que envía (en MENSATEK).
- **idM:** (Número) Identificador del mensaje (Msgid) devuelto por la función de envío.
- **Resp:** (String) Tipo de respuesta a mostrar en caso de que exista algún error.

Posibles valores:

- TXT: salida texto. Ejemplo:

```
Cred:12345.67;
Res:1;
Destinatarios:1;
Informe:
[
  0: [
    Fecha:2015-03-15 14:58:00;
    Tiempo:2;
    Telefono:34612345678;
    Resultado:14;
    Estado:Entregado y certificado;
  ]
]
```

- JSON: Respuesta en formato json. Ejemplo:

```
{
  "Cred": "12345.67",
  "Res": 1,
  "Destinatarios": 1,
  "Informe": [
    {
      "Fecha": "2015-04-30 14:58:00",
      "Tiempo": "0",
      "Telefono": "34612345678",
      "Resultado": "14",
      "Estado": "Entregado y certificado"
    }
  ]
}
```

- XML: Respuesta en formato XML. Ejemplo:

```
<?xml version="1.0"?>
<result>
  <Cred>12345.67</Cred>
  <Res>1</Res>
  <Destinatarios>1</Destinatarios>
  <Informe>
    <item0>
      <Fecha>2015-03-15 14:58:00</Fecha>
      <Tiempo>2</Tiempo>
      <Telefono>34612345678</Telefono>
      <Resultado>14</Resultado>
      <Estado>Entregado y certificado</Estado>
    </item0>
  </Informe>
</result>
```

- **Respuesta:**

DEVUELVE: string de la respuesta de la página:

- **Res:**Número

Significado del Número:

- 1 Correcto
- 1 Error de autenticación
- 3 Error en los datos de la llamada.

-4 No hay datos o no tiene permiso para ver este report.

- **Cred:**Créditos en la cuenta del usuario
- **Destinatarios:**Número de destinatarios en el mensaje. Se obtendrá un informe (array) por cada destinatario.
- **Informe:**Por cada destinatario se devuelve un array con los siguientes parámetros:
 - **Fecha:** Fecha del report
 - **Tiempo:** Tiempo de entrega en segundos
 - **Teléfono:** Teléfono destinatario
 - **Resultado:** Resultado numérico del estado del mensaje a este destinatario (posibles estados en la sección 3.6).
 - **Estado:** Descripción del estado.

3.6.- RECEPCIÓN DEL REPORT EN SU WEB EN TIEMPO REAL (RECOMENDADO)

Es posible solicitar que, cada report de entrega recibido, sea enviado a una dirección web del cliente o distribuidor. De esta forma, recibirá, de forma instantánea, los reports de los mensajes en el momento en el que sean entregados al móvil.

Debe solicitar la configuración a soporte@mensatek.com

Recibirá, a partir de entonces, peticiones en formato POST por cada destinatario enviado (una petición por móvil) en la dirección web indicada con las siguientes variables:

Parámetros POST:

- **idMensaje:** (BigInt) Identificación general (recibida como respuesta a la función de envío).
- **Movil:** Móvil al que se refiere el report
- **Fecha del Report:** Fecha en la que se obtiene el report en formato AAAAMMDDHHmmss
- **Resultado:** Resultado del report (ver resultados posibles en la función correspondiente).
- **Referencia:** Referencia del usuario (enviado en la función enviar).

Los mensajes report posibles se indican a continuación. En color marrón aparecen los genéricos o de SMS/SMS Certificado/MMS, en color azul aparecen los reports exclusivos de voz

ESTADO	DESCRIPCION	SIGNIFICADO
0	Esperando entrega	Significado: La operadora está esperando la recepción de la confirmación de entrega por parte del móvil. Si este estado permanece durante más de 5-10 segundos, normalmente indica que el teléfono destino se encuentra apagado o fuera de cobertura. La operadora intentará la entrega en cuanto el móvil vuelva a estar operativo.

1	Programado	Significado: El mensaje se encuentra programado. Se enviará en el momento en que se indica en la sección [Fecha]
2	Esperando entrega	Significado: La operadora está esperando la recepción de la confirmación de entrega por parte del móvil. Si este estado permanece durante más de 5-10 segundos, normalmente indica que el teléfono destino se encuentra apagado o fuera de cobertura. La operadora intentará la entrega en cuanto el móvil vuelva a estar operativo.
10	Esperando entrega	Significado: La operadora está esperando la recepción de la confirmación de entrega por parte del móvil. Si este estado permanece durante más de 5-10 segundos, normalmente indica que el teléfono destino se encuentra apagado o fuera de cobertura. La operadora intentará la entrega en cuanto el móvil vuelva a estar operativo.
11	Entregado al teléfono	Significado: El mensaje ha sido entregado al teléfono destino. Puede verificar el tiempo de entrega en segundos y la Fecha hora a la que se entregó. Si el tiempo de entrega supera los 5-10 segundos, probablemente el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura.
12	Esperando entrega	Significado: La operadora está esperando la recepción de la confirmación de entrega por parte del móvil. Si este estado permanece durante más de 5-10 segundos, normalmente indica que el teléfono destino se encuentra apagado o fuera de cobertura. La operadora intentará la entrega en cuanto el móvil vuelva a estar operativo.
13	Entregado al teléfono	Significado: El mensaje ha sido entregado al teléfono destino. Puede verificar el tiempo de entrega en segundos y la Fecha hora a la que se entregó. Si el tiempo de entrega supera los 5-10 segundos, probablemente el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura.

14	Entregado y Certificado	Significado: El SMS Certificado ha sido entregado y Certificado. Dispone de un certificado en formato PDF con sellado de Tiempo.
22	Error Fatal	Significado: Error Indeterminado en la Operadora. Contacte con Soporte.
23	Error Fatal	Significado: Error Indeterminado en la Operadora. Contacte con Soporte.
24	Error Fatal	Significado: Error Indeterminado en la Operadora. Contacte con Soporte.
25	Error Fatal	Significado: Contacte con soporte. Hay un problema en el envío de sus mensajes.
26	Error Fatal	Significado: Contacte con soporte. Hay un problema en el envío de sus mensajes.
27	Error Fatal	Significado: Contacte con soporte. Hay un problema en el envío de sus mensajes.
28	Error Fatal	Significado: Contacte con soporte. Hay un problema en el envío de sus mensajes.
29	Mensaje Cancelado	Significado: Mensaje programado inicialmente que ha sido cancelado y, por tanto, no se enviará.
31	Esperando entrega	Significado: La operadora está esperando la recepción de la confirmación de entrega por parte del móvil. Si este estado permanece durante más de 5-10 segundos, normalmente indica que el teléfono destino se encuentra apagado o fuera de cobertura. La operadora intentará la entrega en cuanto el móvil vuelva a estar operativo.
50	La Red responde que el teléfono no existe	Significado: La operadora que daba servicio al móvil nos ha indicado que el teléfono ya no existe o ha sido dado de baja. Es conveniente que contacte con el destinatario para obtener su nuevo número móvil.

51	Falló la entrega al teléfono	Significado: Ha habido un fallo repetido en la entrega a este teléfono. Como medida de calidad, en MENSATEK en exclusiva, reintentamos varias veces las entregas sin coste adicional para Ud. en este caso para evitar problemas temporales del teléfono. Con toda probabilidad este teléfono ya no existe.
52	Falló la entrega a la red	Significado: Error de la operadora que da servicio al móvil, Contacte con Soporte para chequearlo.
53	El mensaje ha expirado. (El teléfono sigue no operativo)	Significado: El móvil ha estado apagado durante un periodo prolongado (16-72 horas en función de operadora). Como medida de Calidad en exclusiva en MENSATEK, reintentamos la entrega varios periodos sin coste para Ud., si tras indicarnos la operadora repetidamente que el teléfono sigue apagado, aparece este mensaje. El dato de Fecha es el último intento de entrega.
54	Número en Lista Negra	Significado: El número se encuentra en la lista negra de la operadora o de su cuenta.
55	Número Bloqueado	Significado: El número está bloqueado.
70	Entregado al teléfono. Tiempo de entrega no disponible	Significado: El mensaje ha sido entregado por la operadora que da servicio al móvil pero no existe un dato concreto del momento de entrega por un fallo en comunicación móvil->Operadora.
101	El mensaje ha expirado. (El teléfono sigue no operativo)	Significado: El móvil ha estado apagado durante un periodo prolongado (16-72 horas en función de operadora). Como medida de Calidad en exclusiva en MENSATEK, reintentamos la entrega varios periodos sin coste para Ud., si tras indicarnos la operadora repetidamente que el teléfono sigue apagado, aparece este mensaje. El dato de Fecha es el último intento de entrega.
102	Usuario dado de baja	Significado: El usuario está dado de baja.

103	El mensaje ha expirado. (El teléfono sigue no operativo)	Significado: El móvil ha estado apagado durante un periodo prolongado (16-72 horas en función de operadora). Como medida de Calidad en exclusiva en MENSATEK, reintentamos la entrega varios periodos sin coste para Ud., si tras indicarnos la operadora repetidamente que el teléfono sigue apagado, aparece este mensaje. El dato de Fecha es el último intento de entrega.
104	El teléfono no es correcto	Significado: El número no es correcto, chequee el número y corríjalo.
106	Entregado al teléfono. Tiempo de entrega no disponible	Significado: El mensaje ha sido entregado por la operadora que da servicio al móvil pero no existe un dato concreto del momento de entrega por un fallo en comunicación móvil->Operadora.
110	El teléfono no existe	Significado: La operadora que daba servicio al móvil nos ha indicado que el teléfono ya no existe o ha sido dado de baja. Es conveniente que contacte con el destinatario para obtener su nuevo número móvil.
111	Teléfono dado de baja	Significado: La operadora que daba servicio al móvil nos ha indicado que el teléfono ya no existe o ha sido dado de baja. Es conveniente que contacte con el destinatario para obtener su nuevo número móvil.
112	Teléfono sin servicio	Significado: La operadora que daba servicio al móvil nos ha indicado que el teléfono ya no tiene servicio. Es conveniente que contacte con el destinatario para obtener su nuevo número móvil.
113	El mensaje ha expirado. (El teléfono sigue no operativo)	Significado: El móvil ha estado apagado durante un periodo prolongado (16-72 horas en función de operadora). Como medida de Calidad en exclusiva en MENSATEK, reintentamos la entrega varios periodos sin coste para Ud., si tras indicarnos la operadora repetidamente que el teléfono sigue apagado, aparece este mensaje. El dato de Fecha es el último intento de entrega.

120	Fallo en el SMSC destino	Significado: El SMSC de la operadora destino ha dado un error grave. Probablemente se trata de una incidencia grave en la operadora, el mensaje se retiene para asegurar entregas.
121	Congestión en el SMSC destino	Significado: La operadora destino está congestionada. Mensatek (servicio exclusivo) está reintentando la entrega por canales prioritarios (este error es temporal y debe ser subsanado rápidamente).
122	Fallo en el SMSC destino	Significado: El SMSC de la operadora destino ha dado un error grave. Probablemente se trata de una incidencia grave en la operadora, el mensaje se retiene para asegurar entregas.
130	Error en el Teléfono destino	Significado: La operadora que daba servicio al móvil nos ha indicado que el teléfono ya no existe o ha sido dado de baja. Es conveniente que contacte con el destinatario para obtener su nuevo número móvil.
131	El Móvil ha excedido la capacidad de memoria (no cabe el mensaje)	Significado: Ha habido un fallo repetido en la entrega a este teléfono. Como medida de calidad, en MENSATEK en exclusiva, reintentamos varias veces las entregas sin coste adicional para Ud. en este caso para evitar problemas temporales del teléfono.
132	El Móvil no puede recibir mensajes	Significado: Ha habido un fallo repetido en la entrega a este teléfono. Como medida de calidad, en MENSATEK en exclusiva, reintentamos varias veces las entregas sin coste adicional para Ud. en este caso para evitar problemas temporales del teléfono. Si este error se mantiene, con toda probabilidad este teléfono ya no existe.
133	Fallo en móvil destino (dado de baja).	Significado: La operadora que daba servicio al móvil nos ha indicado que el teléfono ya no existe o ha sido dado de baja. Es conveniente que contacte con el destinatario para obtener su nuevo número móvil.

134	Problema en el móvil destino.Reintentando...	Significado: El móvil no ha podido recibir el mensaje. La operadora nos ha indicado un error temporal del terminal. Como medida de Calidad exclusiva de Mensatek, reintentaremos varias veces la entrega en intervalos de 15 minutos. Sólo daremos el mensaje como fallido si finalmente todos los intentos de entrega son erróneos, en cuyo caso le indicaremos el motivo (normalmente móvil con problemas de cobertura o dándose de baja).
135	Problema en la red destino.Reintentando...	Significado: El móvil no ha podido recibir el mensaje. La operadora nos ha indicado un error. Como medida de Calidad exclusiva de Mensatek, reintentaremos varias veces la entrega en intervalos de 15 minutos. Sólo daremos el mensaje como fallido si finalmente todos los intentos de entrega son erróneos, en cuyo caso le indicaremos el motivo (normalmente móvil con problemas o dado de baja).
136	Teléfono sin servicio	Significado: La operadora que daba servicio al móvil nos ha indicado que el teléfono ya no tiene servicio o ha sido dado de baja recientemente. Es conveniente que contacte con el destinatario para obtener su nuevo número móvil.
137	Teléfono dado de baja	Significado: La operadora que daba servicio al móvil nos ha indicado que el teléfono ya no existe o ha sido dado de baja. Es conveniente que contacte con el destinatario para obtener su nuevo número móvil.
140	Error de destino, contacte con soporte	Significado: Contacte con soporte. Hay un problema en el envío de sus mensajes a la operadora/país destino.
141	Error de destino, contacte con soporte	Significado: Contacte con soporte. Hay un problema en el envío de sus mensajes a la operadora/país destino.

150	La red de destino ha cerrado temporalmente la entrega de mensajes	Significado: Contacte con soporte. Hay un problema en el envío de sus mensajes a la operadora/país destino.
200	Rechazado por la operadora (créditos devueltos)	Significado: La operadora ha rechazado el envío del mensajes. Los créditos han sido devueltos a su cuenta.
500	Esperando entrega	Significado: La operadora está esperando la recepción de la confirmación de entrega por parte del móvil. Si este estado permanece durante más de 5-10 segundos, normalmente indica que el teléfono destino se encuentra apagado o fuera de cobertura. La operadora intentará la entrega en cuanto el móvil vuelva a estar operativo.
501	Suena el timbre	El timbre del teléfono está sonando. Estamos esperando que descuelguen.
502	Respondiendo	Han descolgado y estamos hablando (a la vez estamos detectando si hay contestador).
503	Pulsando teclas	El destinatario está en estos momentos pulsando teclas en su teléfono.
504	Hay un contestador	Hemos detectado un contestador automático.
505	Pulsando teclas	El destinatario está en estos momentos pulsando teclas en su teléfono.
509	Entregado en contestador	El mensaje se ha dejado grabado en el contestador automático
510	Entregado al teléfono	Han respondido a la llamada. La locución se ha entregado a una persona
512	SMS Redireccionado a VOZ	Has activado el servicio Fai2VOICE y hemos reenviado este mensaje por voz. Puedes ver el resultado en los reports de mensajes de voz enviados.

550	Entregado al teléfono	Han respondido a la llamada. La locución se ha entregado a una persona
551	No contestan	El teléfono de destino suena normalmente pero no contesta nadie al teléfono
552	La línea comunica	La línea ha comunicado en todos los reintentos que hemos realizado. Ya se ha cumplido el número de reintentos indicados y no hemos logrado contactar.
553	No hay línea	En los intentos realizados, el número de teléfono no parecía tener línea. Puede que el teléfono no exista o que haya tenido alguna avería durante las llamadas
999	Esperando entrega	Significado: La operadora está esperando la recepción de la confirmación de entrega por parte del móvil. Si este estado permanece durante más de 5-10 segundos, normalmente indica que el teléfono destino se encuentra apagado o fuera de cobertura. La operadora intentará la entrega en cuanto el móvil vuelva a estar operativo.
1000	Esperando entrega	Significado: La operadora está esperando la recepción de la confirmación de entrega por parte del móvil. Si este estado permanece durante más de 5-10 segundos, normalmente indica que el teléfono destino se encuentra apagado o fuera de cobertura. La operadora intentará la entrega en cuanto el móvil vuelva a estar operativo.
1001	Programado	Significado: El mensaje se encuentra programado. Se enviará en el momento en que se indica en la sección [Fecha]
1002	Enviando	Significado: Entregando a operadora destino/Esperando a que la operadora destino confirme la recepción del mensaje para proceder a entregarlo al móvil.

1003	Problema en el móvil destino. Reintentando...	Significado: Ha habido un fallo repetido en la entrega a este teléfono. Como medida de calidad, en MENSATEK en exclusiva, reintentamos varias veces las entregas sin coste adicional para Ud. en este caso para evitar problemas temporales del teléfono. Con toda probabilidad este teléfono ya no existe.
1004	Reintentando	Se está reintentando la llamada en base a los parámetros de reintentos definidos durante el envío
1005	Programado	Envío de VOZ programado.
1006	Horario no permitido	El horario actual se ha determinado como no permitido durante el envío, se ha programado para enviar cuando termine el intervalo de prohibición
1007	Reintentando/Comunica	El teléfono destino está comunicando, se ha programado para reintentar
1010	Preparando Llamada	Se está enviando la llamada de VOZ.

3.7.- *DISTRIBUIR CRÉDITOS*

Objetivo:

Distribuir créditos desde la cuenta principal a otros usuarios definidos por su correo electrónico registrado (usuario de la cuenta en Mensatek).

Petición a:

<https://api.mensatek.com/v5/suvenconar.php>

Parámetros GET o POST:

- **Correo:** String con el correo del usuario que envía (en MENSATEK).
- **Passwd:** String con la contraseña del usuario que envía (en MENSATEK).
- **CorreoDest:** (String) Correo del usuario al que se le van a añadir los créditos.
- **Creditos:** (Entero/Int) número de créditos a traspasar al usuario.
- **Resp:** (String) Tipo de respuesta a mostrar.

Posibles valores:

- TXT: salida texto. Ejemplo:

```
Cred: 12.345,67;  
CredTraspasados:20;  
CredUsuario: 67,17;  
Res:2;
```

- JSON: Respuesta en formato json. Ejemplo:

```
{  
  "Cred": "12.345,67",  
  "CredTraspasados": "20",  
  "CredUsuario": "67,17",  
  "Res": "20"  
}
```

- XML: Respuesta en formato XML. Ejemplo:

```
<?xml version="1.0"?>
<result>
  <Cred>12.345,67</Cred>
  <CredTraspasados>20</CredTraspasados>
  <CredUsuario>67,17</CredUsuario>
  <Res>20</Res>
</result>
```

DEVUELVE: string de la respuesta de la página:

- **Res:**Número
 - >0 Correcto. Corresponde eal número de créditos efectivamente traspasados (igual a la variable de salida: CredTraspasados)
 - 1 error de usuario/contraseña
 - 2: Error de datos. Faltan parámetros obligatorios
 - 3: No existe el correo destino
 - 4: No puede distribuir créditos o no dispone de créditos para distribuir
- **Cred:**Número. Créditos que quedan en la cuenta del distribuidor.
- **CredTraspasados:**Número. Créditos efectivamente traspasados entre cuentas
- **CredUsuario:** Número. Créditos que quedan en la cuenta del usuario destino.

ANEXO

Los caracteres permitidos en el mensaje son los incluidos en el estándar GSM 3.38. Debe tener en cuenta que el € ocupa dos caracteres (se envía como combinación de dos) y que los acentos cerrados no están en el estándar (excepto el de la é) por lo que, si se incluyen, se cambiarán por el carácter más similar.

Los caracteres admitidos en el estándar se incluyen en la tabla inferior, los de la tabla de extensión ocupan dos caracteres y los de la primera (Básica) ocupan 1 carácter.

Para el remitente le aconsejamos:

- 1.- Sólo números (un móvil o fijo en formato internacional, p.e. +34600000000) hasta 15 números
- 2.- Sólo letras y números y carácter subrayado hasta 11 caracteres. P.e. MiRemitente

Set de caracteres Básico (ocupan 1 carácter)

Tabla de Extensión de caracteres.(ocupan 2 caracteres)

0x00	0x10	0x20	0x30	0x40	0x50	0x60	0x70	0x00	0x10	0x20	0x30	0x40	0x50	0x60	0x70	
0x00	@	Δ	SP	0	i	P	è	p	0x00				ı			
0x01	£	_	!	1	A	Q	a	q	0x01							
0x02	\$	Φ	"	2	B	R	b	r	0x02							
0x03	¥	Γ	#	3	C	S	c	s	0x03							
0x04	è	Λ	¤	4	D	T	d	t	0x04		^					
0x05	é	Ω	%	5	E	U	e	u	0x05						€	
0x06	ù	Π	&	6	F	V	f	v	0x06							
0x07	ì	Ψ	'	7	G	W	g	w	0x07							
0x08	ò	Σ	(8	H	X	h	x	0x08			{				
0x09	ç	Θ)	9	I	Y	i	y	0x09			}				
0x0A	LF	≡	*	:	J	Z	j	z	0x0A	FF						
0x0B	Ø	ESC	±	;	K	Ä	k	ä	0x0B		SS2					
0x0C	ø	Æ	,	<	L	Ö	l	ö	0x0C				ı			
0x0D	CR	æ	=	=	M	Ñ	m	ñ	0x0D	CR2			~			
0x0E	Å	ß	.	>	N	Ü	n	ü	0x0E				ı			
0x0F	å	É	/	?	O	Ş	o	à	0x0F			λ				